

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX +5Gにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
[Speed Wi-Fi 5G X12]をご利用いただくにあたり、以下の手順で接続設定をしてください。

ギガ放題プラスプランの方

ギガ放題プラス 固定IPアドレスプランの方

1 au ICカードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「つなぎかたガイド」にある「STEP1 事前準備をしよう」を参照し、
au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。



2 APN設定を行う

固定IPアドレスプランのご利用には、
裏面の設定が必要です。

3 ソフトウェアの更新を行う

「つなぎかたガイド」にある「STEP4 接続状態を確認しよう」→「最新のソフトウェアであることを
ご確認ください」を参照し、ソフトウェアの更新を行ってください。

4 Wi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」にある「STEP3 無線LAN(Wi-Fi)接続しよう」を参照し、
ご利用端末(スマートフォンやPCなど)とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了

APN設定の流れ

※固定IPアドレスプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ルータに接続したPCまたはスマートフォンのWebブラウザで「192.168.179.1」に接続▶管理者パスワード*を入力▶画面の指示に従って進む▶ページ中程の「ネットワーク設定」▶「プロファイル設定」を選択してください。

※ディスプレイから確認いただけます。

ホーム画面でメインメニューを表示し、「管理」-「WebUI 情報」の「WebPW 初期値」をご確認ください。



STEP 2

「プロファイルリスト」で [no setup] を選択▶以下を参考にプロファイル名等の情報を入力し、ページ下部の「設定」をタップしてください。

※プロファイル名を除いて以下の値をそのままご入力ください。



STEP 3

「ホーム」をクリックし、ホーム画面に戻る▶「ネットワーク設定」の「接続設定」を開く▶STEP2の「プロファイル設定」にて作成したプロファイルを選択▶「設定」をタップしてください。



表面の「③ ソフトウェアの更新を行う」へ進んでください。